

## Markera

Lemon Rx GEN2 DSMP satellitmottagare är DSMX/DSM2-kompatibel som ger överlägsen prestanda med antennmångfald. Bind-knapp tillåter bindning till sändaren utan att ha en mottagare. Satelliten levereras med 25 cm JST-kontaktkabel (visas inte på bilden) för bekvämligheten att ansluta den till en Lemon Rx GEN2, Flight Controller eller Spektrum-mottagare.

- Mått: 23 mm x 22,5 mm x 9 mm
- 4,1 gram (med hölje)
- 2,7V till 3,5V spänningsingång
- Bind-knappen tillåter bindning utan mottagare och kräver inte heller speciell initialiseringssekvens som att använda flygkontroller
- Generation 2 SDR-stack säkerställer den snabbaste kanalsökningen och avancerad algoritm för signalåterställning med ultralåg latensupplevelse
- Bäst lämpad för applikationer som kräver exceptionell signalprestanda under signalfading, såsom drönare
- Antennernas mångfald förbättrar tillförlitligheten hos den trådlösa länken

## Snabbguide

### Bindning med mottagare

- Anslut DSMP-satelliten till DSMP-mottagaren
- Förbered mottagaren i bindningsläge med satellit ansluten
- Slå på strömmen mottagaren kommer att orsaka både mottagare och satellit i bindningsläge med LED-blinkar.

### Bindning utan mottagare

- Anslut DSMP-satelliten till en lämplig enhet såsom Flight Controller och se till att det finns ström till satelliten
- Håll in B-knappen på satelliten i cirka 3 sekunder. Lysdioden blinkar indikerar att satelliten är redo att binda till en sändare utan en mottagare ansluten.

### Flygkontrollant

- Välj DSMX 2048 på flygkontrollen för protokoll
- Använd inte SRXL2-gränssnittet. LM0037A fungerar endast som en mottagande enhet för flygledaren och har ingen telemetrifunktion.